AT 255W

- Un único puerto compacto para controlar remotamente el encendido, apagado y reinicio
- Web Server instalado, controlable directamente desde navegador web
- Soporta HTTPS, SSL, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, SMTP
- Control de encendido / apagado de una salida
- Adopta un alto grado de demora para proporcionar el mayor nivel de protección frente a descargas
- Detecta el conumo eléctrico, muestra en vivo el valor de la temperatura de voltaje
- Grabación del histórico del uso de la corriente, consumo, valor de temperatura; se exportan en un archivo CVS
- Mando a distancia: puede controlarlo directamente sin necesidad de tener un PC cerca
- Programador horario: múltiples ajustes para encender, apagar o reiniciar cada salida
- Capacidd de Auto Ping (Watchdog) para controlar lod dispositivos exteriores automáticamente
- Funcionalidad email para notificar al usuario - Soporta email público SSL como gmail / hotmail / yahoo
- Capacidades de registro para almacenar información y uso del dispositivo
- Soporta Telnet, SNMP y HTTP comando CGI (SDK) para la integración del sistema
- APP para Android
- Detección del código QR para una rápida y sencilla aplicación en el smartphone
- Función Backup para una configuración rápida para múltiples dispositivos como Agenda horaria, Configuración de red
- Función restaurar para los archivos anteriores
- Tecnología CNT - para configuración rápida y sencilla, sólo plug & play
- Servicio IP: fácil de encontrar en Internet sin recordar complicadas direcciones IP

Entrada de cable: 10 A 18 ANG 0.75 x 3 C (cable de alimentación PC estándar
Salida
* Salida de alimentación máxima: 12 A
* Carga de lámpara incandescente: 3000 W / 230 V AC
* Corriente de irrupción: 165 A / 20 ms

Sensores: Detecta el consumo, el valor de la temperatura de voltaje
* Rango de consumo: 0 A - 12 A
* Rango de voltaje: 90 V - 240 V
* Temperatura: 0° - +62°C

La tolerancia sobre 3 equipos es ±5
Peso 500 g
Dimensiones: 90 x 90 x 80 mm
Dimensiones con antena: 130 x 90 x 130 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1°-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458